



1) Опорная кромка



#### Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Щелчковый контакт
Принцип действия	1-2. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA CCC WEEE

#### Display/Operation

Индикация функций	1-2. Точка переключения: нет
-------------------	------------------------------

#### Electrical connection

Тип разъема	1-2. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

#### Electrical data

Длительный ток	1-2. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-2. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель двуухконтурный переключатель Двойное прерывание
Частота переключения	1-2. Точка переключения: 300/ мин

#### Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

#### Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	---

#### Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Чистое серебро, позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

**Кулачковые выключатели  
BNS 819-B02-D12-61-12-10  
Код заказа: BNS026R**

**BALLUFF**

**Mechanical data**

<b>Number of switching positions</b>	2x Крыша механический
<b>Направление приближения</b>	продольно, паралельно привинчиваемой поверхности
<b>Переключающий элемент</b>	1-2. Точка переключения: BSE 30.0
<b>Размеры</b>	79 x 36 x 63 mm
<b>Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения</b>	12 mm
<b>Расстояние от кулачка до опорной кромки</b>	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
<b>Скорость трогания с места</b>	1-2. Точка переключения: 40 m/min

**Срок службы, механич.**

1-2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения  
1-2. Точка переключения: 20 N вертикально  
нет  
1-2-я точка переключения: крыша

**Range/Distance**

<b>Воспроизводимость</b>	1-2. Точка переключения: ±0.002 mm
<b>Расстояние между точками переключения</b>	12 mm

**Wiring Diagrams**

