

SIMATIC S7-1500, FRONTCONNECTOR PUSH-IN TYPE, 40PIN, FOR 35MM WIDE MODULES INCL. 4 JUMPERS AND CABLE STRAP



Соединения	
Соединение периферийных устройств	
• Соединения • Число проводов на одно соединение	Вставная клемма 1; или комбинация 2 проводов с сечением до 1,5 мм ² (сумма) в общем кабельном зажиме
Поперечное сечение провода в мм ²	
— мин. подключаемое сечение для цельных проводов	0,25 мм ²
— макс. подключаемое сечение для цельных проводов	1,5 мм ²
— мин. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,25 мм ²
— макс. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	1,5 мм ²
— мин. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,25 мм ²
— макс. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	1,5 мм ²
Поперечное сечение провода по AWG	

— мин. подключаемое сечение для цельных проводов	24
— макс. подключаемое сечение для цельных проводов	16
— мин. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— макс. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	16
— мин. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— макс. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	16
Обработка концов жил	
— Мин. длина зачистки изоляции проводов	8 mm
— Макс. длина зачистки изоляции проводов	11 mm
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты	Форма А, длина 10 мм
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой	Форма Е, длиной 8 мм и 10 мм
Монтаж	
— Инструмент	Отвертка, коническое исполнение, от 3 до 3,5 мм
Размеры	
Ширина	25,5 mm
Высота	131 mm
Глубина	37 mm
Массы	
Масса, пригл.	123 g
последнее изменение:	31.07.2015