



Референс	PMU4011M
Бренд	Schneider Electric

ETIM 6

ETIM CLASS **EC000066** **Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)**

Свойство (ETIMFEATURE)		Значение свойства (ETIMVALUE)		Ед. измерения (ETIMUNIT)	
Тип напряжения управления	EF008242	AC	EV000460	-	-
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В	EF001392		40	A	EU570459
Модульное исполнение	EF001126		false	-	-
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	EF003978		220	B	EU570079
Комплектное устройство в корпусе	EF007317		true	-	-

Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм. размера
PCE	1		1	шт.		127	75	114	мм.	1.40	кг.