

ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМУ 65А 220В 50ГЦ

Референс	PMU6511M
Бренд	Schneider Electric
Описание	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМУ 65А 220В 50ГЦ

ETIM 6

ETIM CLASS **EC000066** **Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)**

Свойство (ETIMFEATURE)	Значение свойства (ETIMVALUE)	Ед. измерения (ETIMUNIT)
Тип напряжения управления	EF008242 AC	EV000460 - -
Тип подключения силовой электрич. цепи	EF006819 Винтовое соединение	EV000415 - -
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В	EF001393	65 A EU570459
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	EF001374	3 - -
Модульное исполнение	EF001126	false - -
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	EF003978	220 B EU570079
Комплектное устройство в корпусе	EF007317	true - -

Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм размер;
PCE	1		1	шт.	4660001981645	127	75	114	мм.	1.40	кг.